

Sélecteur HDMI 3 x 1 avec extracteur d'audio. Compatible avec 4k x 2k, Full HD 1080p, 3D, ARC.



FO-14SW31

| | |
|------------------|--|
| CARACTÉRISTIQUES | Sélecteur HDMI 3 x 1. |
| | Compatible avec 4k x 2k, Full HD 1080p, 3D, ARC. Sélection de mise en marche/arrêt du canal de retour d'audio (ARC). Extracteur d'audio HDMI. Support LPCM 7.1, DTS Numérique et Dolby Numérique. Permet la sortie simultanée de l'audio SPDIF et stéréo. Sélection de la sortie sub mélange stéréo ou 5.1. Télécommande. Bande passante 9 Gbps |
| ENTRÉES | 3 HDMI femelle connecteurs dorés |
| SORTIES | 1 HDMI femelle connecteur doré |
| | Optique SPDIF, toslink Coaxial SPDIF, RCA Audio stéréo, jack 3'5 mm stéréo |
| CONTRÔLES | Bouton de sélection d'entrée Bouton d'activation du ARC Bouton de sélection du type de sortie d'audio (télécommande) Bouton de MUTE (télécommande) |
| INDICATEURS | Indicateur lumineux de mise en marche, entrée sélectionnée, ARC et type de sortie d'audio |
| ALIMENTATION | 5 V CC, 1 A avec l'adaptateur incl. |
| DIMENSIONS | 154 x 23 x 75 mm profondeur |
| POIDS | 0'3 kg |